Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

Nº de produit: SV231DD2DUA



Le commutateur KVM USB Dual DVI 2 ports, référence SV231DD2DUA, permet le partage entre deux PC dotés de deux sorties vidéo DVI, de deux écrans, un microphone et un ensemble de haut-parleurs, un clavier et une souris ainsi que deux autres périphériques USB.

Solution idéale pour les concepteurs graphiques, les designers CAD/CAM ou les institutions pédagogiques et financières, le commutateur KVM double écran vous permet de commuter instantanément entre les PC à écran DVI double par un simple appui sur un bouton, tout en maintenant une qualité vidéo professionnelle sur les deux moniteurs. Le commutateur double DVI est également doté d'un port concentrateur USB intégré qui permet le partage de périphériques USB 2.0, tels que les clés USB, les disques durs externes ou les web cam, entre des systèmes reliés, supprimant ainsi les coûts engendrés par l'achat de périphériques supplémentaires.

Remarque : Ce commutateur KVM ne prend en charge que la signalisation DVI-D (numérique). Dans la mesure du possible et pour assurer un bon fonctionnement, il est recommandé d'utiliser des câbles DVI-D pour tous les branchements entre le PC et le KVM ainsi qu'entre le KVM et la console. Veuillez contacter l'assistance technique si vous avez besoin d'aide pour trouver les câbles qui conviennent.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Contrôle système double sur des stations de travail à utilisateur unique dotées de cartes vidéo à double tête, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur au bureau.

• Permet de contrôler deux ordinateurs multimédias à affichage double à l'aide d'un seul ensemble de périphériques de console (clavier, souris et deux moniteurs).

• Idéal pour les applications financières et bancaires, les concepteurs graphiques, les applications multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM et plusieurs écrans.

• Le hub USB 2.0 et les ports micro/audio intégrés permettent à l'utilisateur de bénéficier d'un contrôle multimédia total sur deux ordinateurs et de partager des périphériques USB

Spécifications techniques

• Boutons poussoirs sur le panneau avant et raccourcis clavier permettant une commutation rapide et aisée

• Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (DVI-D)

• Hub USB permettant le partage de périphériques (clés USB, disques durs externes, web cams, etc.)

• Tonalité sonore confirmant la commutation de port

• Commutation combinée ou indépendante des ports audio

• Conservation EDID : le KVM conserve en mémoire les réglages du moniteur et élimine ainsi les tracas en basculant entre les ordinateurs

• Prise en charge de tous les systèmes d'exploitation compatible USB (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)

• Conformité à la norme TMDS prenant en charge l'émulation DDC2B et HDCP en matière de protection des contenus numériques

• Affichage d'état à LED facilitant la surveillance du statut du port

---

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en	USB

	charge	
	Type de vidéo du PC	DVI
	Prise en charge écran double	Yes
	Montage sur bâti	Non
	Câbles inclus	Non
	Mode cascade	Non
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Oui - Single Link
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Résolutions numériques max.	1920 x 1200
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	MTBF	144000 heures
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		2 - DVI-I (29 broches)
		4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteurs hôte	4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		4 - DVI-I (29 broches)
		2 - USB B (4 broches)

Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Ce commutateur KVM ne prend en charge que la signalisation DVI-D (numérique). Dans la mesure du possible et pour assurer un bon fonctionnement, il est recommandé d'utiliser des câbles DVI-D pour tous les branchements entre le PC et le KVM ainsi qu'entre le KVM et la console. Veuillez contacter l’assistance technique si vous avez besoin d’aide pour trouver les câbles qui conviennent.
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Vert - Alimentation 4 - Vert - hôte en ligne, rouge - hôte sélectionné
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.8A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	1.5A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	18
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 90 %

Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	6.4 in [16.3 cm]
	Largeur du produit	6.3 in [16 cm]
	Hauteur du produit	2.2 in [5.7 cm]
	Profondeur du produit	3.9 in [100 mm]
	Poids du produit	27.5 oz [779 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	11.6 in [29.5 cm]
	Largeur du Colis	7.7 in [19.6 cm]
	Hauteur du Paquet	2.8 in [7.2 cm]
	Poids brut	2.8 lb [1.3 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - KVM double DVI à deux ports
		1 - Pieds en caoutchouc
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
		1 - Manuel d'utilisation
Informations de garantie		
	Warranty	3 Ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis