Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0

Nº de produit: SV231DDVDUA



Le commutateur KVM double écran 2 ports (DVI+VGA), référence SV231DDVDUA, offre une solution de commutation multimédia complète, permettant aux utilisateurs de contrôler deux ordinateurs double écran à l'aide d'un seul ensemble de périphériques USB (souris et clavier).

Grâce à la prise en charge des interfaces vidéo de haute résolution, ce commutateur KVM double moniteur offre une connexion d'ordinateur par port VGA (analogique) et DVI-I, ainsi qu'une capacité de commutation audio entre les ordinateurs connectés.

Garantissant une polyvalence pour quasiment toutes les applications, le commutateur KVM DVI/VGA est doté d'un concentrateur USB 2 ports intégrés, permettant le partage de périphériques USB 2.0 connectés entre les ordinateurs connectés ; il supprime ainsi la nécessité d'acheter des périphériques supplémentaires.

Adapté à tout espace de travail, le commutateur KVM double écran offre une conception KVM de bureau compacte et inclut un châssis métallique robuste qui garantit des performances durables.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Solution parfaite pour les bureaux, les stations de travail et les serveurs dotés de ports numériques VGA et DVI, permettant à un utilisateur de tirer profit des configurations de moniteur double.

• Idéal pour les applications financières et bancaires, les concepteurs graphiques, les ingénieurs, les concepteurs multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM, dans lesquelles des unités de moniteur double à haute résolution sont requises.

• La conception robuste en métal permet une utilisation dans les environnements présentant des interférences électromagnétiques.

• Prise en charge polyvalente des configurations avec une machine dotée de ports DVI et VGA et une autre dotée de ports VGA et VGA (avec adaptateurs disponibles).

Spécifications techniques

• Sélection directe du canal et fonctionnement à l'aide du bouton poussoir du panneau avant ou des touches de raccourci du clavier.

• Prend en charge une résolution maximale de 1920 x 1200

• Commutation indépendante ou simultanée des ports audio

• Système d'exploitation indépendant - Aucun pilote ou logiciel d'installation requis.

• Prise en charge intégrale des périphériques Plug-n-Play.

• Affichage de la LED d'état facilitant la surveillance du statut du port.

• Possibilité de partager un clavier et une souris USB et deux autres périphériques USB entre au plus deux ordinateurs.

• Indicateur sonore de commutation d'ordinateur.

• Intervalles de temps sélectionnables pour le balayage automatique.

• Touche de fonction arrière permettant le réglage de la force d'un signal vidéo.

• Conformité à la norme HDCP.

• Prise en charge de l'émulation DDC2B et du passe-système EDID, permettant à l'adaptateur de reconnaître et de configurer automatiquement la résolution de l'écran afin de l'adapter aux capacités de l'écran.

• Prise en charge des écrans Double moniteur/Écran plat [1 x DVI + 1 x VGA].

Matériel

	Politique de garantie	3 Years
	Prise en charge audio	Oui
	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB
	Type de vidéo du PC	DVI+VGA
	Prise en charge écran double	Yes
	Montage sur bâti	Non
	Câbles inclus	Non
	Mode cascade	Non
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Oui - Single Link
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Résolutions numériques max.	1920 x 1200
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	MTBF	64691 heures
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) 1 - DVI-I (29 broches) 4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Connecteurs hôte	4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		2 - DVI-I (29 broches)
		2 - USB B (4 broches)
		2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Ce commutateur KVM ne prend en charge que la signalisation DVI-D (numérique). Dans la mesure du possible et pour assurer un bon fonctionnement, il est recommandé d'utiliser des câbles DVI-D pour tous les branchements entre le PC et le KVM ainsi qu'entre le KVM et la console. Veuillez contacter l’assistance technique si vous avez besoin d’aide pour trouver les câbles qui conviennent.
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Vert - Alimentation
		2 - Vert - PC détecté
		2 - Rouge - Indicateur PC
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.8A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	1.5A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation	18

	électrique	
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	6.3 in [16.0 cm]
	Largeur du produit	3.9 in [10.0 cm]
	Hauteur du produit	2.2 in [5.5 cm]
	Profondeur du produit	3.9 in [100 mm]
	Poids du produit	1.7 lb [0.8 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	11.6 in [29.4 cm]
	Largeur du Colis	7.8 in [19.8 cm]
	Hauteur du Paquet	2.8 in [7.2 cm]
	Poids brut	2.8 lb [1.3 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 2 ports
		4 - Patins protecteurs
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)

1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie		
	Warranty	3 Ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis