CyberPower

# CyberPower Smart App Sinewave alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,5 kVA 1500 W 8 sortie(s) CA





**Marque :** CyberPower

**Code produit:** PR1500RTXL2UCN

**Nom du produit :** Smart App Sinewave

CyberPower Smart App Sinewave. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 1500 W. Types de sortie AC: NEMA 5-15P, Prise mâle: NEMA 5-15P, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Battery replacement accessibility: Utilisateur final, Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 9 Ah. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Câbles inclus: Câble USB, Série

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Topologie UPS * | Interactivité de ligne |
| capacité de la puissance de sortie * | 1,5 kVA |
| Puissance de sortie * | 1500 W |
| Forme d'onde * | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) * | 75 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) * | 149 V |
| Fréquence d'entrée * | 47/63 Hz |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 120 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Intensité (max.) | 15 A |
| Estimation de montée subite d'énergie | 2430 J |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Dissipation thermique | 96,7 BTU/h |
| Facteur de puissance | 1 |
| Filtre de bruit EMI/RFI | ✔ |
| Niveau sonore | 55,5 dB |
| Protection contre les surtensions | ✔ |
| Alarmes sonores | ✔ |
| Modes d'alarme sonore | Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |

| Connectivité | |
|---|---|
| Types de sortie AC | NEMA 5-15P |
| Prise mâle | NEMA 5-15P |
| Nombre de prises en sortie | 8 sortie(s) CA |
| Interface série | ✔ |
| Type d'interface série | RJ-45 |
| Nombre de ports série | 1 |

| Batterie | |
|---|---|
| Accessibilité du remplacement de la batterie | Utilisateur final |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacité de la batterie | 9 Ah |
| Tension des piles | 12 V |

| Batterie | |
|---|---|
| Nombre de batteries prises en charge | 4 |
| Temps de secours type au chargement complet | 6,5 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 17,9 min |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Batterie échangeable à chaud | ✔ |
| Cartouche de batterie de rechange | RB1290X4J |

| Design | |
|---|---|
| Format * | Rack/Tour |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Capacité du rack | 2U |
| Longueur de câble | 3 m |
| Couleur du produit * | Noir |
| Type de commande | Boutons |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Énergie, Panne, Niveau de batterie |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | Câble USB, Série |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 434 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Poids | 30,7 kg |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Largeur du colis | 5588 mm |
| Profondeur du colis | 2667 mm |
| Hauteur du colis | 6121 mm |
| Poids du paquet | 37,2 kg |



0649532935680



649532935680

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date